



Istruzioni per l'uso ed installazione

SIMPLY CONVERTER



Il SIMPLY CONVERTER è un dispositivo, che inserito in una normale presa 230 Vac, permette, installando un dispositivo della serie SIMPLY (SIMPLY ,SIMPLY ON 150,450,1000) , di comandare luci o motori usando un normale telecomando della TV, del VCR, ecc...

ISTRUZIONI SIMPLY CONVERTER

Il SIMPLY CONVERTER permette di utilizzare un telecomando infrarosso già presente all'interno dell'abitazione, per comandare l'accensione, lo spegnimento o la regolazione dell'intensità luminosa di una lampada. I telecomandi utilizzabili sono quelli in dotazione con i Televisori, videoregistratori, DVD, ecc.....



Il SIMPLY CONVERTER deve essere inserito in una presa di tensione 230 Vac in una posizione idonea per essere raggiunto dal fascio infrarosso emesso dal telecomando

Il SIMPLY CONVERTER può essere usato su più dispositivi della serie SIMPLY (SIMPLY ,SIMPLY ON 150,450,1000) avendo solamente cura di associare un pulsante diverso del telecomando per ogni SIMPLY (SIMPLY ,SIMPLY ON 150,450,1000) installato.

AVVERTENZE : E' necessario individuare sul telecomando, un tasto che non ha associato nessun utilizzo sul televisore e memorizzare lo stesso sul SYMPPLY (SIMPLY ,SIMPLY ON 150,450,1000), seguendo le istruzioni riportate sotto.

USO DEL SIMPLY CONVERTER

Orientare il telecomando verso il SIMPLY CONVERTER e premere il pulsante precedentemente memorizzato.

- Premendo il pulsante del telecomando è possibile accendere e spegnere ciclicamente la luce collegata al SIMPLY (SIMPLY ,SIMPLY ON 150,450,1000)
- Tenendo premuto il pulsante del telecomando è possibile regolare l'intensità della luce collegata al SIMPLY (SIMPLY ,SIMPLY ON 150,450,1000) in maniera ciclica

MEMORIZZAZIONE TELECOMANDO/I

PRIMA DI PROCEDERE E' NECESSARIO AVER CABLATO I COLLEGAMENTI RELATIVI AL SIMPLY (SIMPLY ,SIMPLY ON 150,450,1000)

- Inserire il SIMPLY CONVERTER nella presa 230 Vac ed entro 10 secondi premere il pulsante del telecomando che vogliamo usare per comandare le lampade per **quattro volte**
- Premere una volta il pulsante sul SIMPLY (SIMPLY ,SIMPLY ON 150,450,1000) e verificare l'accensione della lampada collegata
- Direzionare il telecomando infrarosso verso il SIMPLY CONVERTER premere il pulsante precedentemente memorizzato sul SIMPLY CONVERTER e verificare lo spegnimento della lampada collegata al SIMPLY (SIMPLY ,SIMPLY ON 150,450,1000)

CANCELLAZIONE TELECOMANDO/I

PRIMA DI PROCEDERE E' NECESSARIO AVER CABLATO I COLLEGAMENTI RELATIVI AL SIMPLY (SIMPLY ,SIMPLY ON 150,450,1000)

- Tenere premuto il pulsante sul SIMPLY (SIMPLY ,SIMPLY ON 150,450,1000) per 20 secondi circa fino allo spegnimento della lampada

ATTENZIONE : Con questa operazione si cancellano tutti i radiocomandi o telecomandi presenti nel SIMPLY ON (SIMPLY ,SIMPLY ON 150,450,1000)

ATTENZIONE: Con questa operazione vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica :

- Dimmer attivo
- Temporizzatore non attivo

Il SIMPLY CONVERTER non è altro che un convertitore che trasforma il segnale infrarosso del vostro telecomando in un segnale a Radio frequenza compatibile con il SIMPLY (SIMPLY, SIMPLY ON 150,450,1000). Il vostro telecomando (TV,VCR,DVD, ecc..) si comporterà come un normale radiocomando dato in dotazione con il SIMPLY (SIMPLY, SIMPLY ON 150,450,1000).

Quindi per le altre funzioni (uso come deviatore,temporizzatore), leggere i paragrafi precedenti relativi al SIMPLY (SIMPLY, SIMPLY ON 150,450,1000)

Caratteristiche tecniche SIMPLY (SIMPLY, SIMPLY ON 150,450,1000)

Alimentazione: 230VAC 50-60 Hz
Watt max carico: 150W
Frequenza di ricezione: 433,92 Mhz
Modulazione: ASK
Sensibilità: -90dbm
Variazione tensione: 50vac - 230vac
Fusibile protezione logica: 500mA

Caratteristiche tecniche SIMPLY CONVERTER

Alimentazione: 230Vac
Lunghezza d'onda IR : 960 nm
Frequenza RF: 433,92 Mhz
Tipo di modulazione RF: ASK
Potenza RF emessa: < 10mW

Caratteristiche tecniche Radiocomandi mod.SIMPLY 4, mod.SIMPLY 24, mod. SIMPLY 99

Alimentazione: 12V/9V
Frequenza RF: 433,92 Mhz
Modulazione: ASK
Potenza RF emessa: < 10



ATTENZIONE!!!:

Il dispositivo NON DEVE ESSERE APERTO per nessun motivo. IL CIRCUITO INTERNO E' INTERESSATO DALLA TENSIONE DI 230VAC!!! ed è quindi pericoloso agire al suo interno. In caso di guasto, DEVE ESSERE consegnato al fornitore per la riparazione.

ATTENZIONE!!!: DISPOSITIVO FUNZIONANTE CON LA TENSIONE DI RETE 230VAC. TENERE IL DISPOSITIVO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Apparecchiature opzionali :

Radiocomando 4 canali mod.SIMPLY 4

Radiocomando di dimensioni ridotte dotato di quattro pulsanti. Ogni pulsante possiede un codice diverso impostato dalla fabbrica. Non necessita di nessuna programmazione



Radiocomando 24 canali mod.SIMPLY 24

Radiocomando di dimensioni ridotte dotato di 24 canali. Possiede sei banchi di quattro canali ciascuno ed ogni banco è selezionabile con un pulsante posizionato nella parte centrale del radiocomando. Ogni banco è contraddistinto da un diverso colore del led di segnalazione trasmissione. Ogni canale possiede un codice diverso impostato dalla fabbrica.



Non necessita di nessuna programmazione

Radiocomando 99 canali mod.SIMPLY 99

Radiocomando dotato di tastiera a membrana che permette il raggiungimento dei 99 canali. Ogni canale possiede un codice diverso impostato dalla fabbrica.



Non necessita di nessuna programmazione

SIMPLY ON (SIMPLY ON 150,450,1000)

Dispositivo per il comando e la regolazione di luci o motori. La versione SIMPLY ON 150 può pilotare carichi fino a 150W, la versione SIMPLY ON 450 fino a 450W e quella SIMPLY ON 1000 fino a 1000W



SIMPLY

Dispositivo per il comando e la regolazione di luci o motori. Dotato di una presa posta direttamente sul contenitore, consente il collegamento di carichi fino a 600W.



AVVERTENZE

- La ditta **EBB s.r.l.** non risponde per errati collegamenti e/o manomissioni dell'apparecchiatura **SIMPLY CONVERTER** e dell' eventuali accessori.
- La ditta **EBB s.r.l.** non risponde per eventuali danni a dispositivi collegati al **SIMPLY CONVERTER** o agli eventuali accessori
- La ditta **EBB s.r.l.** non risponde di danni a persone o cose derivanti da un uso improprio o da un installazione errata del **SIMPLY CONVERTER**
- E' importante installare il prodotto rispettando le normative vigenti in termini di sicurezza elettrica.
- Non tentare di aprire il dispositivo
- Il presente manuale può subire variazioni di forma e contenuto a totale discrezioni della **EBB s.r.l.**
- Il dispositivo **SIMPLY CONVERTER** può subire variazioni estetiche e funzionali a totale indiscrezione della **EBB s.r.l.** senza nessun obbligo di preavviso da parte della stessa